

Nuevo HR-8000 Plus

ENERGIZADOR DE CERCO ELÉCTRICO



Características del Energizador

Energía de electrificación
Salida de alto voltaje
Consumo de energía
Alcance de electrificación
Alimentación de red / Transformador
Batería de respaldo recargable
Independencia de energía eléctrica en stand by con batería a plena carga
Salida auxiliar
Salida de alto voltaje regulable
Detección de falsas alarmas y arcos en el cerco
Salida de utilidad (PGM) programable
Indicador de retorno de tierra
Indicador de intrusión en zonas
Memoriza eventos
Tiempo de sirena programable
Independencia de Zonas
Sensibilidad por caída a tierra
Sensibilidad por arco a tierra
Señalización audible de encendido/apagado
Almacenamiento de controles / Sensores inalámbricos

HR8000PLUS

Mín. 850 mJ – Máx. 1,2 J (RMS)
Mín. 12 KV – Máx. 15 KV
Mín. 6.6 W – Máx. 9.1 W
10000 m
110 ó 220 VAC - 60 Hz / 12V 1.5A
12 V - 7 Ah
23 horas
12 V - 250 mA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Programable
Programable
SI
Mín. 1 – Máx. 48